



El lector AcuMifare S600 es robusto y elegante. Puede operar en modo Stand-Alone para hasta 2000 usuarios y activar relés o como teclado externo y lector de tarjetas AcuSmart. El lector AcuMifare S600 tiene un acabado metálico, lo que lo hace resistente y antivandálico. Se puede utilizar como teclado y/o lector de tarjetas AcuMifare en modo Stand-Alone para hasta 2000 usuarios o conectado a través de una interfaz Wiegand de 26 bits.

Dispone de una salida de relé para electrocerradura y otra para alarma, ambas con tiempo programable;

Entrada Wiegand 26bit para lector externo;

Retroiluminación en teclas;

Antimanipulación;

Circuitos de protección eléctrica;

Zumbador y LEDS verde, amarillo y rojo que muestran el estado del lector;

Totalmente configurable mediante teclado, sin necesidad de conexión a ningún tipo de software.



Frecuencia	HF - 13,56 MHz
Distancia de lectura*	Hasta 6 cm
Interface de comunicación	Wiegand 26 bits (Entrada e/ou Salida)
Transponder	Teclado numérico, lectura de tarjetas y tags AcuMifare
Capacidad de usuarios	2000
Conecciones	Relé para Cerradura, Relé para Alarma, Botón de Salida y Lector Externo (Wiegand 26 bits)
Eléctricas	
Tensión de Operación	12V DC
Consumo	<60 mA @ 12V DC

Ambientales	
Grado de Protección	IP68
Temperatura de Operación	-45°C a 60°C
Humedad de Operación	10% a 90%
Físicas	
Dimensiones	58 x 120 x 20 mm
Peso del Producto	450 g
Instalación	Interno / Externo

* Considerando alimentación de 12 VDC regulada y estabilizada, instalación en un ambiente sin ruido electromagnético y sin presencia de superficies metálicas cerca del lector.

Código del Producto:
500.881: Lector AM-S600 Keypad